



تعیین محل نصب و علامت‌گذاری

محل دقیق نصب چراغ را روی سقف مشخص کرده و نقاط مورد نیاز برای سوراخ‌کاری را علامت بزنید. | در صورت اجرای آویز، محل بست‌های آویز را مطابق با طول چراغ تعیین کنید. توصیه می‌شود محل‌های علامت‌گذاری روی سازه‌ی اصلی کناف یا بتن انتخاب شود تا استحکام کافی داشته باشد.




تعیین محل نصب و علامت‌گذاری

با استفاده از مته‌ی مناسب، سوراخ‌ها را در محل‌های علامت گذاری‌شده ایجاد کرده و رول‌پلاک را درون سقف نصب نمایید.




نصب براکت روکار یا بست‌های آویز

بست‌های مخصوص سیم آویز را بر روی رول‌پلاک‌ها بسته و از تراز بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید




نصب منبع نور

پس از تمیز کردن پروفیل خطی با دستمال تمیز منبع نور (ریسه یا ماژول) را به پروفیل چسبانده و یا پیچ کرده و در انتها با سربندی مطمئن به درایور یا منبع تغذیه متصل می‌نماییم




عبور کابل برق و نصب درایور

برق را قطع نمایید. کابل برق را به ورودی درایور یا منبع تغذیه متصل کنید. | خروجی درایور را از مسیر مشخص وارد پروفیل کرده و به کانکتور استاندارد ماژول نوری یا ریسه متصل نمایید. درایور را در محل مناسب (داخل سقف، کنار چراغ یا بالای چراغ) ثابت کنید



نصب دیفیوزر (پخش‌کننده نور)

پس از اطمینان از عملکرد مدار نوری، دیفیوزر را از یک سمت وارد شیار نصب کرده و به آرامی تا انتهای مسیر فشار دهید تا کاملاً در جای خود کپی شود. | برش دیفیوزر را مطابق با طول پروفیل خطی برش داده (به ازای هر یک متر طول یک میلی متر دیفیوزر بلندتر در نظر گرفته شود (۰/۱٪)) | در مدل‌های بلند، نصب دیفیوزر باید مرحله به مرحله انجام شود تا خط و حباب هوا ایجاد نشود.



تنظیم نهایی و تست روشنایی

پس از اتمام نصب، تراز بودن بدنه، سلامت اتصالات و استحکام آویز را بررسی کنید. | برق را وصل کرده و عملکرد نوری چراغ را آزمایش نمایید. | در صورت اجرای خطی چندتکه، از یکنواختی و هم‌تراز بودن خطوط نور اطمینان حاصل نمایید.

